



AKARI[®]
Lâmpadas Especiais

Fontes de Alimentação

Fontes de Alimentação para LEDs de Alta Intensidade.
Mod. VFAT



Gabinete 1
45x67x105

Gabinete 2
60x89x105

Gabinete 3
93x108x135

Gabinete 4
125x125x225

Gabinetes especiais
Grau de Proteção Ip65

Todas as dimensões (Altura x Largura x Profundidade) em mm.

Modelos e Características Técnicas

Modelo	CA	CC	Colormix	Tensão de Saída	Corrente	Potência	Gabinete	Observações
VFAT-12/1-CA	X			12Vca	1A	12W	2	
VFAT-12/1-CC		X		12Vcc	1A	12W	2	
VFAT-12/1-CA-S	X			12Vca	1A	12W	1	
VFAT-12/1-CC-S		X		12Vcc	1A	12W	1	
VFAT-12/1-CC-CMX		X	X	12Vcc	1A	12W	3	
VFAT-12/3-CA	X			12Vca	3A	36W	3	
VFAT-12/3-CC		X		12Vcc	3A	36W	3	
VFAT-12/3-CC-CMX		X	X	12Vcc	3A	36W	3	
VFAT-12/5-CA	X			12Vca	5A	60W	3	
VFAT-12/5-CC		X		12Vcc	5A	60W	3	
VFAT-12/5-CC-CMX		X	X	12Vcc	5A	60W	3	
VFAT-12/10-CA	X			12Vca	10A	120W	4	
VFAT-12/10-CC		X		12Vcc	10A	120W	4	
VFAT-12/10-CC-CMX		X	X	12Vcc	10A	120W	4	
VFAT-24/10-CA	X			24Vca	10A	240W	4	
VFAT-24/10-CC		X		24Vcc	10A	240W	4	
VFAT-24/10-CC-CMX		X	X	24Vcc	10A	240W	4	
VFAT-30/1-CA	X			30Vca	1A	30W	3	
VFAT-30/1-CC		X		30Vcc	1A	30W	3	
VFAT-30/1-CC-CMX		X	X	30Vcc	1A	30W	3	
VFAT-30/3-CA	X			30Vca	3A	90W	4	
VFAT-30/3-CC		X		30Vcc	3A	90W	4	
VFAT-30/3-CC-CMX		X	X	30Vcc	3A	90W	4	
VFAT-30/5-CA	X			30Vca	5A	150W	4	
VFAT-30/5-CC		X		30Vcc	5A	150W	4	
VFAT-30/5-CC-CMX		X	X	30Vcc	5A	150W	4	

Legenda:

CA = Corrente Alternada
CC = Corrente Contínua

S = Para aplicação em Sancas
CMX = Controlador Colormix RGB incorporado
DIM = Modelos com dimmer sob consulta

Fabricamos outros modelos sob consulta. Desenvolvemos projetos especiais. Contate nosso departamento técnico.

AKARI[®]
Lâmpadas Especiais

AKARI Lâmpadas Especiais Ltda.
Av. Gabriela Mistral, 769 - CEP 03701-010 - Penha
Fone: 0(xx)11-2641-7598 - Fax: 0(xx)11-2641-7622